

FU8310

Draadloos brandalarm, rood

De draadloze brandalarm (FU8310) is een melder voor de Secvest (of de Terxon met een draadloze uitbreidingsmodule). Met één druk op de knop geeft u eenvoudig en snel een brandalarm. De draadloos brandalarm neemt in de Secvest een zone in met de eigenschap "Brand". Deze zone wordt ook bewaakt wanneer de alarminstallatie is uitgeschakeld en bij gebruik van de schakelaar wordt er een alarm gegeven. Bij de systeeminstelling van de Secvest kunt u bepalen of er naast een akoestisch en optisch alarm bovendien een melding aan de meldkamer moet worden gegeven. Bij gebruik van de juiste batterijen (3 V Lithium) heeft de draadloze brandmelder een levensduur van ca. 24 maanden. Het bereik bedraagt ca. 50 meter.



Product highlights:

- Eenvoudige opbouwmontage
- Geeft betrouwbaar brandalarm
- Sabotagebeveiliging
- Materiaal thermoplastisch kunststof
- Bereik tot 50 meter

Your Partner:



Peteroff Beheer II
 Postbus 4107
 7200BC Zutphen
 +31 (575) 470996
inkoop@peteroffbeheer.nl

FU8310

Draadloos brandalarm, rood

Technische gegevens

Spanningsvoorziening 3V lithiumbatterij, type CR2450

Levensduur van de batterij tot 2 jaar

Milieuklasse II (-10 °C tot +50 °C)

Bereik tot 50 m (afhankelijk van de omgeving)

Beveiligingsklasse 2

Materiaal behuizing thermoplastisch kunststof

Werkfrequentie 868,6625 Mhz FM, smalle band

Afmetingen (B x H x D) 85 x 85 x 52 mm

Your Partner:



Peteroff Beheer II

Postbus 4107

7200BC Zutphen

+31 (575) 470996

inkoop@peteroffbeheer.nl